	Тип, (диаметр)	Измерение	Чувстви-тельность, мВ/Па	Частотный диапазон, Гц	Динамичес-кий диапазон, dB	Поля-ризация	Температур-ный диапазон, °C	Применение
	4101	Бинауральный микрофон	20	20 – 20 000	23– 134	0 V	-30…+70	Бинауральный
	4101-A	Бинауральный микрофон (TEDS)	20	20 – 20 000	23– 134	0 V	-30…+70	Общего назначения
	4137 (1/2″)	Свободное поле	31.6	8 –12 500	15,8 – 146 (2669)	0 V	-30…+125	Общего назначения
	4138 (1/8″)	Поле давления	1	6.5 – 140 000	52,2 – 168 (2670, UA-0160)	200 V	-30…+100	Высоко-частотный
	4144 (1″)	Поле давления	50	2.6 – 8 000	11 – 146 (2669)	200 V	-30…+100	Общего назначения
	4145 (1″)	Свободное поле	50	2.6 – 18 000	10,2– 146 (2669)	200 V	-30…+100	Общего назначения
	4160 (1″)	Поле давления	47	2,6 – 8 000	10– 146	200 V	-10…+50	Образцовый
	4176 (1/2″)	Свободное поле	50	7 – 12 500	14 – 142 (2669)	0 V	-30…+100	Общего назначения
	4178 (1/4″)	Микрофонная пара	4	6 – 14 000 (±1 dB) 4 – 100 000 (±2 dB)	28 – 164	200 V	-40…+150	Интенсио-метрия
	4179 (1″)	Свободное поле	100	10 – 10 000	-2,5 – 102 (2660)	200 V	-30…+100	Мало-шумящий
	4180 (1/2″)	Давления и диффузное поля	12.5	4 – 20 000	21– 160 (2669)	200 V	-30…+100	Образцовый
	4182 (зонд)	Измерения в ближнем поле	3.16	1 – 20 000	42– 164	200 V	-10…+700	Шум малых объектов

	Тип, (диаметр)	Измерение	Чувстви-тельность, мВ/Па	Частотный диапазон, Гц	Динамичес-кий диапазон, dB	Поля-ризация	Температур-ный диапазон, °C	Применение
	4184	Всенаправлен-ный	12.5	20 –8 000	25– 140	200 V	-40…+55	Всепогодный
	4187 (1/4″)	Поле давления	4	1 – 6 400	-	200 V	-	Для 4206
	4188 (1/2″)	Свободное поле	31.6	8 – 12 500	15,8 – 146 (2669)	0 V	-30…+125	Общего назначения
	4189 (1/2″)	Свободное поле	50	6.3 – 20 000	15,2 – 146 (2669)	0 V	-30…+150	Общего назначения
	4190 (1/2″)	Свободное поле	50	3.15 – 20 000	15 – 148 (2669)	200 V	-30…+150	Общего назначения
	4191 (1/2″)	Свободное поле	12.5	3.15 – 40 000	21,4 – 162 (2669)	200 V	-30…+300	Общего назначения
	4192 (1/2″)	Поле давления	12.5	3.15 – 20 000	20,7 – 161 (2669)	200 V	-30…+150	Общего назначения
	4193 (1/2″)	Поле давления	12.5	0.07 – 20 000	20,7 – 161 (2669)	200 V	-30…+150	Низко-частотный
	4197 (1/2")	Микрофонная пара	11.2	5 – 12 500 (±1 dB) 0.3 – 20 000 (±2 dB)	20– 162	200 V	-	Интенсио-метрия
	4198 (1/2")	Все-направленный	50	6.3 – 16 000	15,2 – 146	0 V	-25…+60	Всепогодный
	4938 (1/4")	Поле давления	1.6	4 – 70 000	42 – 172 (2670)	200 V	-40…+150	Высоко-частотный

	Тип, (диаметр)	Измерение	Чувстви-тельность, мВ/Па	Частотный диапазон, Гц	Динамичес-кий диапазон, dB	Поля-ризация	Температур-ный диапазон, °C	Применение
	4939 (1/4″)	Свободное поле	4	4 – 100 000	35 – 164 (2670)	200 V	-40…+150	Высоко-частотный
	4941 (1/4")	Поле давления	0.09	4 – 20 000	73,5– 184 (2670)	200 V	-40…+150	Высокие уровни
	4942 (1/2")	Диффузное поле	50	6.3 – 16 000	15,2– 146 (2669)	0 V	-40…+150	Общего назначения
	4943 (1/2")	Диффузное поле	50	3.15 –10 000	15,9– 147 (2669)	200 V	-40…+150	Общего назначения
	4944 (1/4")	Поле давления	1	4 – 70 000	46– 170 (2670)	0 V	-40…+150	Высоко-частотный
	4947 (1/2")	Поле давления	12.5	8 – 10 000	21,4 – 160 (2669)	0 V	-30…+125	Общего назначения
	4948 (0.41″) плоский	Поле давления	1.4	5 – 20 000	55 - 160	0 V	-55…+100	Поверхност-ный
	4949 (0.41″) плоский	Поле давления	11.2	5 – 20 000	30 - 140	0 V	-55…+100	Поверхност-ный
	4950 (1/2")	Свободное поле	50	4 – 16 000	14– 142 (2669)	0 V	-30…+100	Общего назначения
	4952 (1/2")	Все-направленный	31.6	8 – 12 500	15,8 – 146	0 V	-30…+60	Всепогодный
	4953 (1/2")	Поле давления	50	1 – 12 000	16.2 – 146 (2669)	0 V	-30…+150	Общего назначения
	4954 (1/4")	Свободное поле	3.16	4 – 80 000	35– 164 (2670)	0 V	-40…+150	Высоко-частотный

	Тип, (диаметр)	Измерение	Чувстви-тельность, мВ/Па	Частотный диапазон, Гц	Динамичес-кий диапазон, dB	Поля-ризация	Температур-ный диапазон, °C	Применение
	4955 (1/2")	Поле давления	1 100	10 – 16 000	6,5– 110 (встроенный пред-усилитель)	200 V	-20…+100	Мало-шумящий
	4956 (1/2")	Поле давления	12.5	3 – 20 000	19 - 162	0 V	-30…+70	Общего назначения
	4957 (1/4")	-	17	50 – 10 000	32 – 134	0 V	-10…+55	Микрофон-ные решетки
	4958 (1/4")	-	17	20 – 20 000	28 – 140	0 V	-10…+55	Микрофон-ные решетки
	4961 (1/4")	Любое поле	65	5 – 20 000	20 – 130 (встроенный пред-усилитель)	0V	-20…+80	Измерения в условиях непредсказуе мого звукового поля
	4964 (1/2")	Инфразвук	50	0,02 - 20000	14,6 - 146	0 V	-30…+150	Измерение инфразвука