














	тип, диаметр	Разъем на предусилителе	Разъем на кабеле	Поддержка напряжения поляризации	Напряжение питания, В	Частотный диапазон, Гц	Шум, мкВ	TEDS
	1706 (1/2")	BNC	нет	нет	28	10 – 100 000	3,5	Да
	2669-B (1/2")	LEMO 0B, 7-pin	B&K, 7-pin	Да	±14...±60 или 28...120	3 - 200 000	8.2	Да
	2669-L (1/2")	LEMO 0B, 7-pin	LEMO 1B, 7-pin	Да	±14...±60 или 28...120	3 - 200 000	8.2	Да
	2669-C (1/2")	LEMO 1B, 7-pin	Нет	Да	±14...±60 или 28...120	3 - 200 000	8.2	Да
	2670 (1/4")	Кабель, 2 м	LEMO 1B, 7-pin	Да	±14...±60 или 28...120	15 -200 000	14	Да
	2670-W-001 (1/4")	Кабель, 0.6 м	LEMO 1B, 7-pin	Да	±5...±20 или 10...40†	15 -200 000	18	Нет
	2670-WB-1419 (1/4")	Кабель, 2 м	LEMO 1B, 7-pin	Да	±14...±60 или 28...120	1 - 100 000	14	Да
	2671 (1/2")	BNC	Нет	Нет	28	20 - 50 000	15	Да
	2671-W-001 (1/2")	BNC	Нет	Нет	28	3 - 50 000	4	Да
	2673 (1/2")	LEMO 0B, 7-pin	LEMO 1B, 7-pin	Да	±14...±60 или 28...120	3 - 200 000	11	Нет
	2695 (1/2")	10-32 UNF	Нет	Нет	28	20 - 50 000	12	Да
	2699 (1/2")	BNC	Нет	Нет	28	А-фильтр		Да
	2660 (1/2" и 1")	Нет	B&K, 7-pin	Да	120 и 12	20 - 200 000	5	Нет
	2660-W-001 (1/2")	Нет	B&K, 7-pin	Да	±14...±60	20 - 200 000	5	Нет